

# Wandschalter 2-fach / 4-fach für CASAMBI-Netzwerke

**CASAMBI**  
READY

Art.-Nr.: E8221-A270 (2-fach) / E8221-A280 (4-fach)



## Wandschalter 2-fach / 4-fach für CASAMBI-Netzwerke

<b>Artikelnummer:</b>	E8221-A270 (2-fach) / E8221-A280 (4-fach)
<b>Funkfrequenz:</b>	2,4..2,483 GHz; 0,4dBm
<b>Kanäle:</b>	2 / 4
<b>Reichweite:</b>	bis zu 10 m in einem Raum
<b>Geschätzte Lebensdauer:</b>	50.000 Schaltvorgänge
<b>Umgebungstemperatur (ta):</b>	-20..+65 °C
<b>Abmessungen:</b>	81 x 81 x 14 mm
	Battery-free by EnOcean

- Wandschalter zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Erstprogrammierung muss per Smart-Geräten mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!
- 2 oder 4 programmierbare Tasten (Dimmen, Szenen, Farbe,...)
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei
- Verschiedene Blenden (Funktionsbelegung der Tasten) in der App wählbar
- Wird geliefert mit dem Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform und doppelseitigem Klebepad
- Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55 x 55 mm eingesetzt werden, wie:  
Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas  
Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX  
Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion  
Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas  
Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure

CASAMBI - Projekte in jeder Größe, egal ob  
klein, mittel oder sehr groß!