

E27 LED-Lampe TW / RGB + TW für CASAMBI-Netzwerke

CASAMBI
READY

Art.-Nr.: M-808896 (TW) / M-808880 (RGB + TW)



LED-Lampe TW / RGB + TW für CASAMBI-Netzwerke

Artikelnummer:	M-808896 (TW) / M-808880 (RGB + TW)
Socket:	E27
Eingangsspannung:	100..240 Vac; 50..60 Hz
Funksignal:	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistung max.:	8,2 W / max. 640 lm
Farbtemperatur	2400..6500 K / RGB + 2400..6500 K
Farbwiedergabeindex:	89..95
Ausstrahlwinkel:	> 150 °
Abmessungen:	119 x 60 mm

- LED-Leuchtmittel E27 mit integrierter CASAMBI-Lichtsteuerung zum komfortablen Bedienen per App oder CASAMBI Sender.
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Nicht mit einem externen Dimmer betreiben!

CASAMBI - Projekte in jeder Größe, egal ob
klein, mittel oder sehr groß!